

電動ガン用 LiPo バッテリー 取扱い説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

リポバッテリーは、取扱いを誤ると重大な事故を発生する可能性がありますので
ご使用になる前に必ずこの取扱い説明書をお読み下さい。

●充電について

充電中は充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。

リポバッテリーの充電は、安全の為に必ずバランス充電を行ってください。

バランス端子を充電器から外す際は、コードのみを引っ張って外さないでください。内部のピンの取付けが緩くなり、ショートする恐れがございます。必ず、コネクタを持って外してください。

●Li-HV（ハイボルテージリポ）の場合

Li-HV 電池は Li-Po 電池に比べ電圧が高く定格電圧：3.8V／充電完了電圧：4.35V となる電池です。

必ず Li-HV 対応の充電器をご使用下さい。1セルあたり 3.2V 以下で使用しないでください。

通常の LiPo モードではなく、Li-Po(Li-HV)リポハイボルテージモードで充電を行ってください。

充電中は充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。

リポバッテリーの充電は、安全の為に必ずバランス充電を行ってください。



***警告、以下の説明を守らないと生命や身体、財産に重大な被害が発生する可能性があります。**

使用上の注意

- 耐火性素材使用のリポ・セーフティバッグ等を充電・保管・移動の際には必ずご使用ください。
- Li-Po/Li-Fe/Li-HV/Ni-MH・セル数など充電器の設定を確認の上、充電を行ってください。
- 電気用品安全法の基準に適合した（PSE 認証済み）充電器を必ずご使用ください。

- 充電は、必ず目の届く所で行ってください。充電中は、その場から離れないでください。
- 充電を可燃物の近くで行わないでください。
- 電動ガン以外に使用しないでください。分解しないで下さい。
- 火の中や高温にバッテリーを絶対にさらさないでください。
- 電動ガンで使用している時にパワーの低下を感じたら、ただちに使用を中止してください。
- パワーが低下した状態で使用し続けるとバッテリーが過放電状態になり、大変危険です。
- バッテリーが異音、発熱、液漏れ、膨張などの異常に気づきましたら、ただちに使用を中止してください。
- 3.2V以下で使用しないでください。
- 万が一、発火した際は、消火剤で鎮火作業を行って下さい。
- 絶対に水で消火しないでください。バッテリーが飛散して大変危険です。

●放電にご注意下さい。

自然放電が少ないので使用後の放電は、特に必要ありません。
過充放電したバッテリーは、内部で化学反応が起こることがあり
数日かけて内部ショートして発火するというリスクがあります。
また過放電後の再充電は、大変危険ですのでおやめ下さい。

●バッテリーの保管について

小さなお子様や乳児の手の届かないところに保管して下さい。
バッテリーを使用しないときは、必ず電動ガン本体から取り外して保管してください。
バッテリーは、摂氏5℃~40℃の範囲で不燃性の容器やセーフティバッグなどに入れて保管してください。
水や海水などにつけたり濡らしたりしないでください。高温多湿状態で保管しないでください。
長期保存の場合は、30%~80%程度の電力を残した状態で保管してください。

●廃棄の方法

電球や抵抗などを使用して残量が0Vとなるまで完全に放電させてください。
完全放電後は、燃えないごみとなりますが、実際の廃棄にあたっては、各自治体へご確認ください。

●保障規定

本製品の適切ではない使用に関しての損害につきましては、いかなる保障もいたしかねます。
製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。
いかなる破損の場合でも、商品の適価（送料別途）にて、新品交換いたします。
(生産中止の場合は同等品と交換)

OPTION No.1

TEL : 073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234